

本製品は、PowerBook などの 2.5" 内蔵 SCSI インターフェイスに CF メモリーカードまたは MicroDrive を接続させるアダプターです。取扱説明書の内容をよく御理解の上ご使用下さい。

- ・ 取り扱いの誤り、不注意による破損、損傷。
- ・ 火災、地震などの天災に起因する故障。
- ・ 落下等による物理的破損、損傷。
- ・ 取扱説明書の記述から逸脱した使用による故障。

お問い合わせは、メールにてお願いします。

本製品は、CFメモリーカードまたはMicroDrive（本製品には付属しません）をSCSIインターフェースに接続し、ハードディスクとしてご使用になれます。


CF メモリーカードは、PIO-4, MultiWord DMA 2 UltraDMA 2 に対応しています。最大 20Mbps (DMA 転送モード時) で動作します。

本製品は Type I/II の CF メモリーカードまたは MicroDrive をハードディスクとして使用するもので、OS 起動時の挿入および取出（ホットスワップ）には対応しません。

CF メモリーカードまたは MicroDrive の取り付け

変換基盤上の CF コネクタのレール部分に沿って、CF カードの接続コネクタをしっかりと差し込みます。方向キーがある側（背面）を裏にして、差し込みます。間違った方向ではレール部分に入りません。間違った方向で無理に差し込むとしないで下さい。

本製品はアクティブターミネーター ON 固定 (Macintosh 内蔵用仕様) で設定されています。内蔵、または、外付け SCSI 機器の最後 (ディジェチェーンの最後) でお使い下さい。ターミネーターのキャンセルの設定が必要な場合には、2.5 インチ SCSI ピン仕様を参照して (ピン 4 / TRM OFF)、ターミネーターをキャンセルするか、弊



組付け例（ハードディスク等は付属しません）

	NC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523</
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

仕 様

対応デバイス	Type 1/II CFメモリーカード
ホスト側インタフェース	UltraSCSI-3
外形寸法	98(D)× 70(W)× 7.4(H)mm
本体重量	約40 g
使用温度範囲	0 ~ 40 °C
使用湿度範囲	20 ~ 80%RH (ただし結露しないこと)
電源電圧	DC +5V、+/-5%
消費電流	300mA (アダプターのみ)
付属品	M3取付ネジ

SCSI インターフェースへの接続

全ての電源が切れた状態を確認してください。
SCSI 接続コネクタを 2.5" SCSI インターフェイスに接続してください。方向があるため、注意して接続して下さい。ポラキー（方向キー）がある面（CF コネクタなどの部品が実装されている面）をハードディスクのディスク面として接続します。

2.5"-3.5" 変換アダプター（別売）を使用すればデスクトップ機にもご利用になれます。SE/30 などの Old Mac でも起動可能です。

外付けケース、2.5"-3.5" 変換アダプターなどを利用して SCSI ID の設定ができます。SCSI ID の設定方法は、HD ケースや 2.5" SCSI HD のマニュアルなどを参照してください。

外付けケースなどを利用してアクセスランプが使用できます。アクセスランプの利用方法は、2.5 インチ SCSI ピン仕様 (ピン 8 LED)、または HD ケースのマニュアルなどを参照してください。

CF カードのフォーマット

PowerBookなどのMacintoshで使用するにはHDT, B'sCrewなどの汎用のフォーマッターソフトウェアが別途必要です。各OSに対応したバージョンを使用して下さい。(フォーマッターのOSの対応についてはソフトウェアメーカーにご確認下さい。旧いOSで動作する汎用フォーマッターが手に入り難い場合は、support@artmix.com まで御相談下さい。)

Macintosh のバージョンや Windows のバージョンによってはボリュームの容量の制限があり、場合によってはパーティションを切らなくてはなりません。詳しい情報に関してはフォーマットソフトのマニュアル、OS のマニュアルなどを参照して下さい。

OSの起動中にCFカードを取り出したり、挿入してはいけません。故障の原因になります。

AKAI, E-mu 製サンプラーについて

AKAI、E-mu 製などのサンプラー機器 (MPC-60 など) では、SCSI CHIP が古いために、奇妙な動作をすることがあります。その場合には、ターミネーターを OFF などにして、外付けのターミネーターを取付けなければならない場合があります。その場合には、2.5 インチ SCSI ピン仕様を参照して (ピン 4/TRM OFF)、ターミネーターをキャンセルするか、弊社の Aztec Monster (3.5" SCSI 用) をご使用下さい。